

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール 照明設備一覧

設備名称	仕様	備考	
持込照明機器用電源	舞台袖上手・下手それぞれ一式		
	1φ3w 105/210v 50Hz 60kVA カムロック仕様		
	C型60Aコンセント	2個	
	C型20Aコンセント	1個	
	平行15Aコンセント	2個	
	D型20Aコンセント	4個	
	LANコネクタ	2個	
	C型20Aコンセント	12個	上下とも舞台袖FC1~12と同一回路
調光操作卓	丸茂 PRETYNA-M80		
	プリセットフェーダー	80本×3段	240本×1段使用可
	サブマスターフェーダー	30本	99ページ
	記憶シーン	3000シーン	
	外部記憶装置	SDカードのみ	JASCO対応
ピンスポットライト	クセノンピン2kw	2台	
UH	LEDフラッドライト color source CYC	16台	7ch仕様
LH	LEDフラッドライト color source CYC	16台	7ch仕様
1Bor 2Bor	LEDフラッドライト color source CYC	12台	7ch仕様 1 Borのみ文字幕共吊り
1~4サス	<ul style="list-style-type: none"> 1kwフレネル×12台 1kw凸×12台 調光24回路 24口(移動型調光器20A×3ch)×8台 LUMINODE×1 直回路コンセントボックス×2(ミニC型20Aコンセント2個)上下一個ずつ ユニットボックス×2 (C型60Aコンセント5個 D型20Aコンセント4個)上下1個ずつ ※C型60A 上下それぞれ5個中4個移動型調光器で使用 ※ボックス1つにつき240Aまで 		調光回路容量20A 20A直4回路(コンモで15A平行コンセント有)うち平行1回路DMX NODEで使用 LANコネクタ2個 うち一個DMX NODEで使用(2回線空きあり)
客サス	<ul style="list-style-type: none"> 1kwフレネル×12台 1kw凸×4台 調光12回路 12口(移動型調光器20A×3ch)×4台 LUMINODE×1 直回路コンセントボックス×1(ミニC型20Aコンセント2個) ユニットボックス×1 (C型60Aコンセント5個 D型20Aコンセント4個) ※C型60A 5個中4個移動型調光器で使用 ※ボックス1つにつき240Aまで 		調光回路容量20A 20A直2回路(コンモで15A平行コンセント有)うち平行1回路DMX NODEで使用 LANコネクタ1個 DMX NODEで使用(2回線空きあり)
フロントサイドライト	<ul style="list-style-type: none"> 上下各 1kw凸×20台 最下段750wソースフォー26° ×4台 上下各20回路 直回路コンセントボックス上下各×2 ※2階フロントの下部に設置 		調光回路容量20A C型60Aコンセント上下各2個 直回路ミニC型コンセント上下各2回路(コンモで15A平行コンセント有) D型20Aコンセント上下各2個 LANコネクタ上下各2個 DMX NODE有り
シーリングライト	<ul style="list-style-type: none"> 上段1kw凸×24台 22回路 下段1kw凸×8台 750wソースフォー26° ×8台 18回路 直回路コンセントボックス×2 		調光回路容量20A C型60Aコンセント2個 直回路ミニC型コンセント2回路(コンモで15A平行コンセント有) D型20Aコンセント2個 LANコネクタ2個 DMX NODE有り

ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール 照明設備一覧

2

設備名称	仕様	備考
東西ライトボタン	調光回路C型20Aコンセント×上下各6回路	調光回路容量20A D型20Aコンセント上下各2個 DMX out 上下各2個 ※移動型調光器で使用中
バルコニーライト	2階バルコニー 調光回路C型20Aコンセント×6回路 750wソースフォー26° ×4台 3階バルコニー 調光回路C型20Aコンセント×6回路 750wソースフォー19° ×4台	調光回路容量20A D型20Aコンセント2階3階各2個 直回路20AミニC型コンセント2階3階各2個(コンモで15A平行コンセント有)
コンダクタースポット	LEDソースフォー133w10° ×2台	10ch仕様
フロア回路	FC上 17回路	20A ミニC型コンセント 調光回路容量20A
	FC下 17回路	
	フット 4回路	
	オケピ上1 1回路	
	オケピ中1 1回路	
	オケピ下1 1回路	
ウォールコンセント	仮花道WC上 2回路	20A ミニC型コンセント 調光回路容量20A
	仮花道WC下 2回路	
	客席WC上 2回路	
	客席WC下 2回路	
	鳥屋WC上 2回路	
	鳥屋WC下 2回路	
直回路	上下FC各4回路	
	LH上 1回路	
	LH中 1回路	
	LH下 1回路	
	フロント 上下各2回路	
	バルコニー 2F3F各2回路	
	シーリング 2回路	
DMX IN	1F客席後方2系統 1F客席中通路2系統	LAN各1個

2022/3/26現在